

Блоки автоматического ввода резерва ACW-AVR

ACW-AVR

V8

● Типовое обозначение блока

● Мощность, кВт

Блоки автоматического ввода резерва используются для обеспечения 1-й категории электроснабжения. К блоку АВР подключаются два ввода: в случае аварии на основной линии питания происходит автоматический переход на резервный ввод, а после восстановления питания на основной линии происходит обратное автоматическое переключение с резервного ввода на основной.

Индикация работы и аварии на основной линии.

В блоках имеется контроль питания по превышению или снижению уровня напряжения на линии.

Контроль наличия и чередования фаз (для 3-фазных блоков).

Блоки имеют металлический корпус.

Степень защиты корпуса не ниже IP65 при закрытой крышке и IP40 при открытой крышке.

Температура окружающей среды: от -5 до +55 °С.



Блок	Мощность, кВт	Напряжение питания основной и резервной линии, В	Максимальный ток, А	Габариты (ШхВхГ), мм	Вес, кг
ACW-AVR-V2,5	2,5	220	16	300x400x150	10,3
ACW-AVR-V4	4		25	300x400x150	10,4
ACW-AVR-V5	5	380	16	400x400x200	12,6
ACW-AVR-V6	6	220	40	400x400x200	13,6
ACW-AVR-V8	8	380	25	400x400x200	12,8
ACW-AVR-V13	13		40	500x400x200	16,2
ACW-AVR-V21	21		63	500x400x200	16,5
ACW-AVR-V27	27		80	500x400x200	17,3