

Щиты управления вентиляторами с частотными преобразователями ACV-V-R

ACV-V - 3 - R11 - RU11

- Типовое обозначение щита управления
- Фазность
- Номинальная мощность вентилятора, кВт
- Номинальная мощность резервного вентилятора, кВт



Используются для управления вентилятором с частотным преобразователем. Используется стандартный щит для управления вентилятором с резервом с частотным преобразователем.

Щиты выполнены в пластиковых боксах и имеют прозрачную пластиковую крышку, под которой расположены все элементы управления.

Степень защиты корпуса — IP65 при закрытой крышке и IP40 при открытой.

Температура окружающей среды: от +5 до +40 °C.

Щит управления	Щит управления с резервом	Мощн. вентилятора, кВт	Напряжение, В	Размеры (Ш×В×Г), мм
ACV-V-1R2,2	ACV-V-1R2,2-RU2,2	0,37	220	300×410×153
		0,55		
		1,1		
		1,5		
		2,2		
ACV-V-3R2,2	ACV-V-3R2,2-RU2,2	0,55	380	300×410×153/ 300×560×153*
		1,1		
		1,5		
		2,2		
ACV-V-3R5,5	ACV-V-3R5,5-RU5	3	380	
		4		
		5,5		
ACV-V-3R11	ACV-V-3R11-RU11	7,5	380	300×410×153/ 300×560×153*
		11		
ACV-V-3R15	ACV-V-3R15-RU15	15	380	
ACV-V-3R18,5	ACV-V-3R18,5-RU18,5	18,5	380	
ACV-V-3R22	ACV-V-3R22-RU22	22,5	380	
ACV-V-3R30	ACV-V-3R30-RU30	30	380	
ACV-V-3R45	ACV-V-3R45-RU45	37	380	300×410×153/ 408×560×153*
		45		

* Габариты для щитов управления с резервом.

Расширение	Функции
K1E14	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)
K3E15	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5 кВт (с током до 15 А)
K3E25	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 11 кВт (с током до 25 А)
K3E32	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 15 кВт (с током до 32 А)
K3E40	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 22,5 кВт (с током до 40 А)