

Блоки управления дополнительными нагревателями ACE ZE-E

ACE ZE - E1 - E1

- Типовое обозначение блока
- Мощность 1-го нагревателя (кВт), если 0, то возможность подключения щита управления силового ACV-V E3...E120
- Мощность 2-го нагревателя (кВт), если 0, то возможность подключения щита управления силового ACV-V E3...E120



Блоки управления дополнительными нагревателями используются для преднагрева или догрева помещения в ответвлении от основной системы.

В блоках ACE ZE используется контроллер Zentec M245.

Подключение термочувствительных датчиков, имеющих характеристику NTC 10K. Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU). Размер блоков: 408x560x153 мм (54 модуля) или 300x560x153 мм (36 модулей). Степень защиты блока при закрытой крышке: IP65

Модель	Дополнительные нагреватели			Отдельный силовой щит управления
	Количество, шт	Мощность 1-го, кВт	Мощность 2-го, кВт	
ACE ZE-E0	1	-	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E0-E0	2	-	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E1	1	1	-	-
ACE ZE-E1-E1	2	1	1	-
ACE ZE-E1-E0	2	1	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E3	1	3	-	-
ACE ZE-E3-E3	2	3	3	-
ACE ZE-E3-E0	2	3	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E9	1	9	-	-
ACE ZE-E9-E9	2	9	9	-
ACE ZE-E9-E0	2	9	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E15	1	15	-	-
ACE ZE-E15-E15	2	15	15	-
ACE ZE-E15-E0	2	15	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E22	1	22	-	-
ACE ZE-E22-E0	2	22	-	ACV-V E3...E120
ACE ZE-E30	1	30	-	-
ACE ZE-E30-E0	2	30	-	ACV-V E3...E120